

AUTOLINE


(Электрический карниз)
Установка и программирование



★ **ВНИМАНИЕ!** Перед установкой необходимо запрограммировать мотор

1. Установка карниза

- ★ Прикрепите держатели к потолку расставляя их на расстоянии 100 см друг от друга, (Упрощая крепление держателей к потолку прикрепите их к карнизу перед прикручиванием к потолку – это позволит обозначить места крепления на потолке)






2. Установка мотора

- ★ Закрепите мотор на оси, вставляя его в специально предусмотренное гнездо и нажимая кнопку 'PUSH',
(Необходимо проверить правильность закрепления мотора в гнезде)

- ★ Подключение к сети

Требуемое напряжение (постоянный ток 100~250 В/50~60 Гц)
На панели мотора загорится зеленый светодиод.




3. Программирование мотора

- (1) Настенный радио переключатель (JSR-4100)



★ DIP-переключатель находится на задней панели мотора



а. Переключите DIP-переключатель №1 в положение ВКЛ. ('ON') – светодиод начнет мигать.



б. Нажимая кнопку 'С' сделайте выбор программируемого канала.

в. Нажмите и придержите черную кнопку 'RESET' ('СБРОС'), расположенную на задней панели переключателя пока не услышите сигнал зуммера.

г. Переключите DIP-переключатель №1 в положение ВЫКЛ. ('OFF') – светодиод перестанет мигать.

д. Программирование завершено


★ Полный цикл программирования б~д должен быть проведен в течение 30 секунд.

★ С помощью шурупа прикрутите к стене рамку переключателя в любом удобном для Вас месте.



(2) 4-канальный/1-канальный радиопульт (JSR-4300/JSR-4301)

★ На задней панели мотора расположены DIP-переключатели





а. Переключите DIP-переключатель №1 в положение ВКЛ. ('ON') – светодиод начнет мигать.



б. Нажимая кнопку 'C' сделайте выбор программируемого канала.

в. Нажмите и придержите черную кнопку 'RESET' ('СБРОС'), расположенную на задней панели переключателя пока не услышите сигнал зуммера.

г. Переключите DIP-переключатель №1 в положение ВЫКЛ. ('OFF') – светодиод перестанет мигать.

д. Программирование завершено

★ Полный цикл программирования б~д должен быть проведен в течение 30 секунд.

4. Настройка крайних положений (двумя методами, рекомендуется осуществлять настройку по первому методу):

- (1) Для начала закрепите мотор на карнизе, затем одновременно нажмите на пульте на кнопки ОТКР. + ЗАКР. (OPEN и CLOSE) и придержите их в нажатом положении на протяжении нескольких секунд, пока не будет слышен звук зуммера (сигнал зуммера оповещает о переходе в режим программирования).

Мотор автоматически распознает крайние положения.

Повторная настройка необходима:

- При установке мотора и карниза
- При подвешенной ткани
- При замене ткани

- (2) Переключите DIP-переключатель №2 3 раза из положения ВКЛ. ('ON') в положение ВЫКЛ. ('OFF') – весь процесс должен быть проведен в течение 10 секунд. Затем нажмите ВКЛ. ('ON') или ВЫКЛ. ('OFF') и таким образом передвигаем ползунки из одного конца в другой. Мотор автоматически распознает крайние положения.

